

### 3.1 通道表

通道模式		功能	说明
25	17		
1	1	水平运转	0-255
2	2	垂直运转	0-255
3	3	水平垂直运转速度	0-255
4	4	调光	0-255
5	5	红1	0-255
6	6	绿1	0-255
7	7	蓝1	0-255
8	8	白1	0-255
9	5	红2	0-255
10	6	绿2	0-255
11	7	蓝2	0-255
12	8	白2	0-255
13	5	红3	0-255
14	6	绿3	0-255
15	7	蓝3	0-255
16	8	白3	0-255
17	9	频闪	0-255
18	10	调焦	0-255
19	11	自走	
		0-9	其他通道作用
		10-159	15种灯珠颜色选色
		160-179	灯珠颜色渐变
		180-199	灯珠颜色跳变
		200-219	灯珠圈控自走
		220-239	设备自走
		240-255	设备声控自走
20	12	自走速度	0-255 由快到慢
21	13	X微调	0-255
22	14	Y微调	0-255
23	15	复位	250-255 3秒复位
24	16	灯带效果	0-255

25	17	灯带速度	0-255
----	----	------	-------

粤光灯光