

1500W切割灯 YG-M020

通道	控制功能	数值	说明
1	X 轴电机	0~255	X 轴电机行程调节
2	X 轴电机微调	0~255	X 轴电机行程微调
3	Y 轴电机	0~255	Y 轴电机行程调节
4	Y 轴电机微调	0~255	Y 轴电机行程微调
5	颜色	0~69	颜色电机行程调节
		70~200	颜色盘正转
		201~255	颜色盘反转
6	青色	0~255	青色电机行程调节
7	红色	0~255	红色电机行程调节
8	黄色	0~255	黄色电机行程调节
9	暖色	0~255	暖色电机行程调节
10	图案盘	0~59	图案电机行程调节
		60~109	图案盘抖动
		110~255	图案盘旋转
11	图案旋转	0~127	图案旋转电机行程调节
		128~191	图案旋转盘正转
		192~255	图案旋转盘反转
12	切割 H1	0~255	H1 电机行程调节
13	切割 H2	0~255	H2 电机行程调节
14	切割 J1	0~255	J1 电机行程调节
15	切割 J2	0~255	J2 电机行程调节
16	切割 K1	0~255	K1 电机行程调节
17	切割 K2	0~255	K2 电机行程调节
18	切割 L1	0~255	L1 电机行程调节
19	切割 L2	0~255	L2 电机行程调节
20	棱镜	0~255	大于 127 插入
21	棱镜旋转	0~127	棱镜旋转电机行程调节
		128~190	棱镜旋转盘正转
		191~255	棱镜旋转盘反转
22	雾化	0~255	大于 127 插入
23	调焦	0~255	调焦电机行程调节
24	放大	0~255	放大电机行程调节
25	频闪	0~255	大于 127 打开
26	调光	0	调光电机关闭
		1~128	调光电机行程调节
		129~250	调光电机频闪, 250 最快
		251~255	调光电机完全打开
27	光圈	0~255	光圈电机行程调节
28	CMY 速度	0~255	CMY 电机速度调节, 0 为最快
29	X/Y 速度	0~255	XY 轴电机速度调节, 0 为最快
30	CMYW 混色组合效果	0~15	无效

		15~255	CMYW 多种效果切换, 共 15 个
31	复位	0~100	无效
		101~110	停留 6 秒, 小电机复位
		111~200	无效
		201~210	停留 6 秒, XY 电机复位
		211~249	无效
		250~255	停留 6 秒, 所有电机复位
32	点灯泡	0~9	无效
		10~100	停留 5 秒, 熄灭灯泡
		101~255	停留 5 秒, 点亮灯泡