

通道表

CH4 通道说明:

通道	通道值	基本功能
1	000-255	红光
2	000-255	绿光
3	000-255	蓝光
4	000-255	白光

CH16 通道说明:

通道	通道值	基本功能
1	000-255	调光
2	000-255	红绿蓝频闪
3	000-255	红光
4	000-255	绿光
5	000-255	蓝光
6	000-255	红绿蓝模式（内置 85 个效果）
7	000-255	红绿蓝速度
8	000-255	白光频闪
9	000-255	白光
10	000-255	白光模式（内置 63 个效果）
11	000-255	白光速度
12	000-255	红绿蓝白频闪
13	000-255	红绿蓝白模式（RGB 85 个效果与 W 63 个效果相结合）
14	000-255	红绿蓝白速度
15	000-255	背景色
16	000-255	背景色调光

CH48 通道说明:

通道	通道值	基本功能
1	000-255	第 1 段红色灯珠线性调光。
2	000-255	第 1 段绿色灯珠线性调光。
3	000-255	第 1 段蓝色灯珠线性调光。
...	...	...
34	000-255	第 12 段红色灯珠线性调光。
35	000-255	第 12 段绿色灯珠线性调光。
36	000-255	第 12 段蓝色灯珠线性调光。
37	000-255	第 1 段白色灯珠线性调光。
...	...	...
48	000-255	第 12 段白色灯珠线性调光。

粵光燈光