

通道表

17 通道	功能	DMX 数值	描述
1	X 轴	0-255	0~540 度
2	X 轴微调	0-255	16bit 可调
3	Y 轴	0-255	0~270 度
4	Y 轴微调	0-255	16bit 可调
5	XY 速度	0-255	XY 轴(水平, 垂直)速度由快到慢
6	调焦	0-255	调焦出光由近到远
7	总调光	0-255	从暗到亮进行线性调光
8	频闪	0-3	无功能
		4-95	同步频闪速度由慢到快 (1HZ~25HZ)
		96-176	随机频闪
		177-255	雷电频闪
9	LED1R 调光	0-255	区域 1 红色调光从暗到亮
10	LED1G 调光	0-255	区域 1 绿色调光从暗到亮
11	LED1B 调光	0-255	区域 1 蓝色调光从暗到亮
12	LED1W 调光	0-255	区域 1 白色调光从暗到亮
13	优先 5: COT 色温	0-9	无功能
		10-255	10000K-2500K
14	优先 4: 颜色效果	0-9	无功能
		10-19	内置颜色效果 1
		20-29	内置颜色效果 2
		30-39	内置颜色效果 3
		40-49	内置颜色效果 4
		50-59	内置颜色效果 5
		60-69	内置颜色效果 6
		70-79	内置颜色效果 7
		80-89	内置颜色效果 8
		90-99	内置颜色效果 9
		100-109	内置颜色效果 10

		110-119	内置颜色效果 11
		120-129	内置颜色效果 12
		130-139	内置颜色效果 13
		140-149	内置颜色效果 14
		150-159	内置颜色效果 15
		160-169	内置颜色效果 16
		170-179	内置颜色效果 17
		180-189	内置颜色效果 18
		190-199	内置颜色效果 19
		200-209	内置颜色效果 20
		210-224	颜色跳变效果展示(内置效果)
		225-239	颜色脉变效果展示(内置效果)
		240-255	颜色渐变效果展示(内置效果)
15	优先 2: 动态效果	0-9	无功能
		10-33	内置动态效果 1
		34-57	内置动态效果 2
		58-81	内置动态效果 3
		82-105	内置动态效果 4
		106-129	内置动态效果 5
		130-153	内置动态效果 6
		154-177	内置动态效果 7
		178-201	内置动态效果 8
		202-225	内置动态效果 9
		226-255	内置动态效果 10
16	灯光效果速度	0-255	由快到慢
17	复位	0-200	无功能
		201-205	灯体复位, 3s 有效。
		206-255	无功能